

## Égée-LCD

SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE 20 NIVEAUX POUR IMMEUBLE D'HABITATION 3<sup>E</sup> FAMILLE-B ET 4<sup>E</sup> FAMILLE

Consultez notre  
catalogue en ligne  
[finsecur.com](http://finsecur.com)



### PRÉSENTATION

L'Égée-LCD est la solution de Finsécur pour la gestion du désenfumage des immeubles d'habitation (3<sup>e</sup> famille B)

Sa conception repensée de A à Z allie une simplification du câblage (1 seul bus porteur) à des modules d'étages repensés (gestion indépendante des sirènes).

Son écran permet une programmation simple et une lecture instantanée des alarmes.

Avec Égée-LCD la gestion du désenfumage n'a jamais été aussi simple et rapide.



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Égée-LCD

##### Tableau

- BEA-LCD : jusqu'à 20 étages
- BCE-LCD : jusqu'à 5 moteurs par canton
- BNS-LCD : 4 maximum par canton
- Tension de sortie : 19 Vcc à 28 Vcc

##### Sorties de relais

- 2 Alarmes feu,
- 1 dérangement inverseur 1 A 30Vcc

##### Alimentation

- 230 V +10 % -15 % 50 Hz
- Source secondaire : 2 batteries de 12 V, 7 Ah au plomb sans entretien.

##### Boîtier BEA-LCD

- Nombre max. de détecteurs : 10
- Nombre max. de DM alarme : 10
- Nombre max. de DM désenfumage : 10
- Tension de sortie ventouses : nominal 24 V, à émission

##### Boîtier BCE-LCD

- Commande du moteur d'extraction avec position d'attente
- Vérification de la position sécurité (contact de pressostat)
- Commande éventuelle du registre de tirage naturel

##### Boîtier BNS-LCD

- Contact sec pour le non-stop ascenseur au niveau sinistré ou report d'alarme
- Nombre de contacts : 10

### LES PLUS

- JUSQU'À 20 BEA-LCD BOÎTIERS D'ÉTAGE SUR UN SEUL CANTON
- JUSQU'À 8 BNS-LCD BOÎTIERS NON-STOP ASCENSEUR COFFRET 10 RELAIS
- JUSQU'À 10 BCE-LCD BOÎTIERS COMMANDE EXTRACTION
- BUS PORTEUR, 1 SEUL CÂBLE (BUS DE COMMUNICATION + PUISSANCE)
- AUTOCODAGE DES BOÎTIERS D'ÉTAGE BEA-LCD
- LIGNE SIRÈNES DÉDIÉE, SORTIE INTÉGRÉE DANS LE BEA-LCD
- GESTION DE 5 TOURELLES PAR CANTON
- ÉCRAN LCD COULEUR
- COFFRET IDENTIQUE À CELUI DE L'EGÉE-II
- NOUVEAUX DÉCLENCHEURS MANUELS, ALARME ET DÉSENFUMAGE
- NOUVEAU DESIGN DES BOÎTIERS
- GESTION D'ÉTAGES COMMUNS
- OPTION ALERTE SMS
- HISTORIQUE DE 4000 ÉVÉNEMENTS, EXPORTABLE SUR CLÉ USB

### CODE ARTICLE

- EGÉE-LCD : CEN0029-FIN01
- BEA-LCD : ACC0074-FIN01
- BNS-LCD : ACC0075-FIN01
- BCE-LCD : ACC0076-FIN01

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

#### Égée-LCD

- Dimensions : H 482 mm x L 265 mm x P 120 mm
- Poids : 8 kg avec batteries
- Matière, couleur : ABS RAL7035, gris
- IP 42, IK 07
- Température de service : -5° à +55°C

#### Boîtiers BEA/BCE/BNS-LCD

- Dimensions : H 150 mm x L 200 mm x P 75 mm
- Poids : 540 g
- Matière, couleur : ABS, gris
- Indice de protection : IP 42, IK 07
- Température de service : -5° à +55°C

### COMPATIBILITÉ

- Sextant-DOC
- Sextant-DSAF
- Sextant-DVAF, DVAF-R, DVAF-C, DVAF-CR
- Sextant-DSVAF, DSVAF-R
- Sextant-DMC-S
- Sextant-DF
- Gamme CAP
- Gamme Nemo
- Aviso-E ECS
- Corail 24-2
- Module de raccordement intermédiaire
- Module de raccordement de fin de ligne



Boîtier BNS-LCD



Boîtier BCE-LCD



Boîtier BEA-LCD

Retrouvez l'ensemble de nos solutions incendie sur [www.finsecur.com](http://www.finsecur.com)  
62, rue Ernest-Renan 92000 NANTERRE Tél. 33 1 41 37 91 91 Fax. 01 41 37 92 01 — [finsecur@finsecur.com](mailto:finsecur@finsecur.com)

LA PRÉSENTE FICHE COMMERCIALE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSECUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES  
LES SYNOPTIQUES DE PRINCIPE ONT UNE VALEUR INFORMATIVE. ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER AUX SCHÉMAS DE CÂBLAGE DE LA NOTICE DES PRODUITS CONCERNÉS POUR RÉALISER DES MANIPULATIONS.

## GESTION DE L'INTER-VERROUILLAGE POUR UN ÉTAGE COMMUN À DEUX CANTONS DE DÉSENFUMAGE. CAS SPÉCIFIQUE D'ÉTAGE(S) COMMUN(S) À DEUX CANTONS

### CANTON N°1

### CANTON N°2

